# DAMPSOFT KIM-CLIENT-MODUL & KIM-ADRESSE EINRICHTEN UND VERWALTEN

Version: 1.0

DAMPSOFT Die Zahnarzt-Software

Pionier der Zahnarzt-Software. Seit 1986.

1.	KIM-Client-Modul installieren und einrichten	1
1.1.	Einleitung	1
1.2.	Installation des RISE KIM-Client-Moduls	2
1.3.	Registrierung einer neuen KIM-Adresse	7
1.4.	Empfang großer KIM-Nachrichten aktivieren	8
1.5.	Deregistrierung einer RISE KIM-Adresse	11
1.6.	Übertragung der Telematik-ID beim Tausch der SMC-B	13
2.	Troubleshoot für Techniker	17
2.1.	Manuelle Einrichtung des RISE KIM-Client-Moduls	17
2.2.	Verbindungstest im KIM-Client-Modul	20
2.3.	Bestellung einer Dampsoft KIM-Adresse im Webshop	22

## 1.1. Einleitung

#### Hinweis!

Diese Anleitung bezieht sich ausschließlich auf das Dampsoft KIM-Client-Modul von RISE. Wenn Sie Ihre KIM-Adresse nicht über Dampsoft bezogen haben, wenden Sie sich bei Fragen zu KIM an Ihren Anbieter.

Eine Anleitung zur Einrichtung von KIM-Clients von Fremdanbietern im DS-Win finden Sie hier: https://www.dampsoft.de/wp-content/uploads/2021/07/dampsoft-kim-und-ehealth-fuer-systembetreuer.pdf

Entnehmen Sie aus der folgenden Übersicht die empfohlenen Abschnitte der Anleitung für Ihren Anwendungsfall:

Anwendungsfall	Empfohlene Abschnitte der Anleitung
Tausch des PCs/KIM-Rechners	1.2 Installation des RISE KIM-Client-Moduls
	2.3 Bestellung einer Dampsoft KIM-Adresse im Webshop
Neukunde/Erstellung der ersten KIM-Adresse	1.2 Installation des RISE KIM-Client-Moduls
	1.3 Registrierung einer neuen KIM-Adresse
Finrichtung einer weiteren KIM-Adresse	2.3 Bestellung einer Dampsoft KIM-Adresse im Webshop
	1.3 Registrierung einer neuen KIM-Adresse
Kündigung einer KIM-Adresse	1.5 Deregistrierung einer RISE KIM-Adresse
Fehler beim Senden/Empfangen mit KIM	2.2 Verbindungstest im KIM-Client-Modul
Empfang von großen Anhängen nicht möglich	1.4 Empfang großer KIM-Nachrichten aktivieren
Neuen Konnektor im KIM-Modul hinzufügen	2.1 Manuelle Einrichtung des RISE KIM-Client-Moduls
Neue SMC-B durch Praxisstrukturänderung	1.4 Empfang großer KIM-Nachrichten aktivieren

## 1.2. Installation des RISE KIM-Client-Moduls

#### Hinweis!

Dieser Abschnitt ist ausschließlich für Neuinstallationen oder bei Tausch des KIM-Rechners notwendig.

Stellen Sie folgende Voraussetzungen sicher:

- Die Installation muss an einem PC mit einer aktiven Anbindung an die Telematikinfrastruktur erfolgen.
- Für die Installation wird ggf. das Administrator-Passwort Ihres PCs benötigt. Sie erhalten das Passwort von Ihrem Systembetreuer.
- Wir empfehlen die Installation einer DS-Win-Version GUP (1/25) oder neuer.

Um das RISE KIM-Client-Modul zu installieren, folgen Sie im DS-Win dem Pfad "Einstellungen/e-health/KIM".

Wechseln Sie in den Reiter "RISE KIM-Client-Modul" ①.

n dieser Station ist kein RISE KIM-Client installiert.	RISE KIM-Client-Modul installioren

Klicken Sie auf >>RISE KIM-Client-Modul installieren<< 2.

Seite 3/23



Klicken Sie auf >>Ausführen<< ③.

Bestätigen Sie die folgende Meldung ausschließlich mit >>Ja<<, wenn Ihnen das Passwort bekannt ist oder kein Administrator-Passwort für Ihren PC vergeben ist:

	Für die Aktualisierung des KIM-Client-Moduls benötigen Sie Administrationsrechte.
2	Setzen Sie den Vorgang ausschließlich fort, wenn Sie das Administrator-Passwort kennen.
	Möchten Sie den Vorgang fortsetzen?
	Ja Nein

Wenn Sie folgende Meldung erhalten, geben Sie die Administrator-Daten ein:

Benutzerkontensteuerung		×
Die Datei stammt von e	inem nicht	
vertrauenswürdigen Spe	eicherort.	
Möchten Sie sie wirklic	h ausführen?	
RISE KIM-Clientmod	lul	
Dateiursprung: Netzwerklaufwerk		
Weitere Details anzeigen		
Weitere Details anzeigen Geben Sie einen Administratorber	nutzernamen und ein	
Neitere Details anzeigen Geben Sie einen Administratorber zugehöriges Kennwort ein, um de	nutzernamen und ein n Vorgang fortzusetzen.	
Weitere Details anzeigen Geben Sie einen Administratorber zugehöriges Kennwort ein, um de Administrator	nutzernamen und ein n Vorgang fortzusetzen.	
Weitere Details anzeigen Geben Sie einen Administratorber zugehöriges Kennwort ein, um de Administrator	nutzernamen und ein n Vorgang fortzusetzen.	
Weitere Details anzeigen Geben Sie einen Administratorber zugehöriges Kennwort ein, um de Administrator	nutzernamen und ein n Vorgang fortzusetzen.	
Weitere Details anzeigen Geben Sie einen Administratorber zugehöriges Kennwort ein, um de Administrator ••••••• Domäne: TISU	nutzernamen und ein n Vorgang fortzusetzen.	
Weitere Details anzeigen Geben Sie einen Administratorber zugehöriges Kennwort ein, um de Administrator ••••••• Domäne: TISU	nutzernamen und ein n Vorgang fortzusetzen.	
Weitere Details anzeigen Geben Sie einen Administratorber zugehöriges Kennwort ein, um de Administrator •••••••• Domäne: TISU Ja	nutzernamen und ein n Vorgang fortzusetzen.	
Weitere Details anzeigen Geben Sie einen Administratorber zugehöriges Kennwort ein, um de Administrator ••••••• Domäne: TISU Ja	nutzernamen und ein n Vorgang fortzusetzen.	

Der Setup-Assistent öffnet sich.

# 1. KIM-Client-Modul installieren und einrichten

DAMPSOFT

Seite 4/23



Klicken Sie auf >>Weiter<< ④.



Klicken Sie auf >>Weiter<< (5).



Setzen Sie die Auswahl bei "Installation als Dienst" 6. Klicken Sie auf >>Weiter<< ⑦.

Seite 5/23



**Tipp:** Wenn in Ihrem Praxisnetzwerk der Port 9443 bereits durch eine Anwendung genutzt wird, können Sie den Port anpassen. Wenden Sie sich dazu an Ihren Systembetreuer.

Klicken Sie auf >>Weiter<< (8).



Klicken Sie auf >>Weiter<< (9).



# 1. KIM-Client-Modul installieren und einrichten

DAMPSOFT Version: 1.0

Seite 6/23

Das Passwort für die Anmeldung im KIM-Client-Modul wird bei der Installation automatisch vergeben und ist nach der Installation im DS-Win im Reiter "RISE KIM-Client-Modul" zu finden.

**Tipp:** Das Administrator-Passwort für das KIM-Client-Modul ist für den täglichen Betrieb nicht relevant.

Klicken Sie auf >>Weiter<< 🛈.



Klicken Sie auf >>Weiter<< 💷.



Schließen Sie die Installation mit >>Fertigstellen<< 😟 ab.

Das RISE KIM-Client-Modul wurde erfolgreich installiert.

#### **Hinweis**!

Geben Sie im DS-Win die aktuelle IP des PCs an.

Folgen Sie dazu dem Pfad "Einstellungen/e-health/KIM" und wechseln Sie in den Reiter "KIM-Konten". Tragen Sie die IP im Feld "IP des KIM-Hosts" ein oder klicken Sie auf >>Ermitteln<<.

## 1.3. Registrierung einer neuen KIM-Adresse

#### **Hinweis**!

#### Dieser Abschnitt ist ausschließlich für die Erstellung einer neuen KIM-Adresse notwendig.

Nehmen Sie folgende Vorbereitungen vor:

- Bestellen Sie eine KIM-Adresse über den <u>Webshop</u> von Dampsoft.
   Sie können bei der Bestellung Ihre Wunschadresse angeben (siehe Abschnitt 2.3).
- Nach der Bestellung erhalten Sie eine E-Mail mit der Referenz-ID und dem Initial-Passwort. Die Daten können Sie nach der Bestellung zusätzlich im Webshop unter "Mein Konto/KIM-Adresse" einsehen.
- Prüfen Sie, ob im DS-Win unter "Einstellungen/e-health/KIM" der Reiter "RISE KIM-Client-Modul" vorhanden ist.
- Auf dem PC muss das RISE KIM-Client-Modul installiert sein (siehe Abschnitt 0)

Folgen Sie im DS-Win dem Pfad "Einstellungen/e-health/KIM".

Wechseln Sie in den Reiter "RISE KIM-Client-Modul" ①.

oder höher zur Unterstützung von KIM 1.5 gülig ab 01.07.2024 RISE KIM-Client-Modul installieren Neue KIM-Adresse registrieren
Neue KIM-Adresse registrieren
• 2

Klicken Sie auf >>Neue KIM-Adresse registrieren<< 2.

SMC-B / HBA:	- <i>2</i>
KIM-Adresse:	@dampsoft.kim.telematik-test
Passwort:	0
Referenz-ID:	
Initial-Passwort:	

Wählen Sie die gewünschte Karte für Ihre neue Adresse aus.

Tipp: In der Regel wird dafür die SMC-B-Karte genutzt.

Geben Sie Ihre KIM-Adresse sowie die Referenz-ID und das Initial-Passwort aus der Bestätigungsmail oder dem Webshop ein.

Vergeben Sie ein Passwort, das den geforderten Passwortrichtlinien entspricht.

Bestätigen Sie die Angaben mit >>OK<< ③.

Wenn die PIN Ihrer gewählten Karte abgefragt wird, geben Sie die PIN an Ihrem Kartenlesegerät ein.

Die Adresse wird im DS-Win eingerichtet und kann nach der Registrierung verwendet werden.

**Tipp:** Unter "Einstellungen/e-health/KIM" können Sie Ihre neue Adresse einsehen.

Zusätzlich können Sie einen Funktionstest durchführen, indem Sie auf >>Testnachricht<< klicken.

### 1.4. Empfang großer KIM-Nachrichten aktivieren

Sie können KIM-Nachrichten mit einer Größe von über 15 MB empfangen.

Um die Funktion zu nutzen, muss der Empfang großer Nachrichten einmalig aktiviert werden.

Beachten Sie, dass große KIM-Nachrichten längere Zeit benötigen, um heruntergeladen zu werden. Stellen Sie daher sicher, dass Ihre Internetverbindung auf die Anforderungen ausgelegt ist.

#### **Hinweis**!

Die Einstellung ermöglicht ausschließlich den Empfang großer KIM-Nachrichten. Um große KIM-Nachrichten zu senden, ist es notwendig, dass die Empfänger die Einstellung ebenfalls vorgenommen haben.

Folgen Sie dem Pfad "Einstellungen/e-health/KIM".

Wechseln Sie in den Reiter "RISE KIM-Client-Modul" ①.

eite 9/23

ISE KIM-Client an dieser Station: Vel	sion 2.0 oder höher zur Unterstützung von KIM 1.5 gülti	g ab 01.07.2024	RISE KIM-Client-Modul installieren
	$\wedge$		
RISE KIM-Client-Modul öffnen	< 2		Neue KIM-Adresse registrieren
Admin-Passwort:			

Klicken Sie auf >>RISE KIM-Client-Modul öffnen<< (2).

Das RISE KIM-Client-Modul wird im Browser geöffnet.

**Tipp:** Wenn Sie im Browser eine Meldung erhalten, dass die Website nicht vertrauenswürdig ist, klicken Sie auf >>Erweitert...<< und >>Risiko akzeptieren und fortfahren<<. Die Bedienoberfläche wird ausschließlich lokal aufgerufen.

😫 Registrierung KIM Benutzer		
Um neue KIM Benutzer erstmalig zu registrieren. klicken Sie bitte auf den Link. Für den Registrierungsprozess benötigen Sie die initialen Registrierungsdaten ihres KIM-Anbieters und ihre Smartcard.	Registrieren	
😫 Login KIM Benutzer		
Wenn Bie beelte registrierter KIM Benutzer sind, können Bie sich mit diesem Link für ihren Account anmelden. Nach erfolgter Anmeldung stehen ihnen Funktionen zur Verwaltung des KIM-Accounts zur Verfügung.	Anmelden	
🗞 Login Administrator		
Als Administrator haben Sie spezielle Zugriffsrechte zur Verwaltung von Konnektoren. Einstellungen und Zertifikaten. Um sich als Administrator anzumelden, verwanden Sie hitte des während der Instellation der Clientmoduls definierte		
un sich ein Auflimischarton anzumenden, verweinden die britte das wahrend der Instalaation des cheinzhoudis denmente assworf.	Anmelden	
Wir freuen uns, dass Sie Teil unserer KIM-Gemeinschaft sind.		

Klicken Sie bei "Login KIM Benutzer" auf >>Anmelden<< (3).

Seite 10/23

Hier können Sie sich mit einem	bestehenden KIM-Account anmelden.	
KIM Mail-Adresse*		
KIM Mail-Adresse		
		J
Passwort*		٦
	Ø	
Konnektor*		
k (Default)	-	
Mandant-ID*	- Arbeitsplatz-ID*	
DTS-Oldenburg	G1829	
Clientsystem-ID*	- User-ID	
dampsoftdswinplus	123456	
Auswahl der Karte*		
	-	<b>/</b>

Geben Sie im Bereich ④ die KIM-Mail-Adresse und das Passwort ein.

**Tipp:** Ihre KIM-Mail-Adresse und das Passwort sind im DS-Win unter "Einstellungen/e-health/KIM" hinterlegt. Klicken Sie auf >>Bearbeiten<<. Um das Passwort einzublenden, setzen Sie die Auswahl bei "anzeigen".

Wählen Sie die SMC-B-Karte aus der Auswahlliste (5) aus. Die SMC-B Karte wird in der Auswahl mit dem Symbol "H" dargestellt. Wenn Ihr KIM-Konto über den HBA registriert ist, wählen Sie den HBA.

Klicken Sie auf >>Login<< 6.

Account Details	Durch die Aktivierung dieser Option, können Sie mit Ihrem KIM-Account auch Nachrichten mit einer Größe von über 15MB empfangen. Bitte stellen Sie sicher, dass ihre Systemumgebung und insbesondere Ihre Internet-Anbindung entsprechend ausgelegt sind. Genaue Hinweise dazu finden Sie in den entsprechenden
•= Account deregistrieren	Hilfeselten.
	Mit der Aktivierung dieser Option wird die im VZD hinterlegte KIM-Version für Ihren Account auf mindestens 1.5+ gesetzt.
Caral Telematik-ID übertrage	Aktiviert
	O Deaktiviert
	blocklerte Datenanbindung auftreten.
	Abbrechen Speichern

Setzen Sie die Auswahl bei "Aktiviert" 🧿.

Klicken Sie auf >>Speichern<< (8).

Nach der Aktivierung wird angezeigt, dass die Version auf KIM 1.5+ umgestellt wurde. Im DS-Win wird die Version in den KIM-Einstellungen angezeigt.

# 1. KIM-Client-Modul installieren und einrichten

DAMPSOFT Version: 1.0

Seite 11/23

## 1.5. Deregistrierung einer RISE KIM-Adresse

Wenn Sie Ihre KIM-Adresse nicht mehr benötigen und die Adresse aus dem Verzeichnisdienst gelöscht werden soll, können Sie Ihre Adresse deregistrieren.

#### Hinweis!

Beachten Sie, dass keine automatische Kündigung des Vertrags erfolgt. Um den Vertrag ordnungsgemäß zu kündigen, senden Sie eine E-Mail an "ti@dampsoft.de" mit dem Betreff "Kündigung der RISE KIM-Adresse" und geben Sie die deregistrierte KIM-Adresse an.

Folgen Sie dem Pfad "Einstellungen/e-health/KIM".

Wechseln Sie in den Reiter "RISE KIM-Client-Modul" ①.

	AT KIMPKOILIEIT THOU	- KIM-Glient-Modul	SPAM-Liste						
ISE KIM-Client an die	ser Station: Version 2	.0 oder höher zur L	Interstützung v	on KIM 1.5 gültig	ab 01.07.2	024	RISE	E KIM-Client-Mo	dul installieren
RISE KIM-Client-M Webinterface-Port: Admin-Passwort:	lodul öffnen 9443 丈	2	1				Ne	ue KIM-Adresse	registrieren
							0	RISE KIN	1-Anleitung

Klicken Sie auf >>RISE KIM-Client-Modul öffnen<< 2.

Das RISE KIM-Client-Modul wird im Browser geöffnet

**Tipp:** Wenn Sie im Browser eine Meldung erhalten, dass die Website nicht vertrauenswürdig ist, klicken Sie auf >>Erweitert...<< und >>Risiko akzeptieren und fortfahren<<. Die Bedienoberfläche wird ausschließlich lokal aufgerufen.

# 1. KIM-Client-Modul installieren und einrichten

DAMPSOFT

Seite 12/23

😩 Registrierung KIM Benutzer		
Im neue KIM Benutzer erstmalig zu registrieren, klicken Sie bitte auf den Link. Für den Registrierungsprozess enötigen Sie die initialen Registrierungsdaten Ihres KIM-Anbieters und Ihre Smartcard.	Registrieren	
9 Login KIM Benutzer		
Venn Sie bereits registrierter KIM Benutzer sind, können Sie sich mit diesem Link für ihren Account anmelden. Nach rfolgter Anmeldung stehen ihnen Funktionen zur Verwaltung des KIM-Accounts zur Verfügung.	Anmelden	
🖥 Login Administrator		
ls Administrator haben Sie spezielle Zugriffsrechte zur Verwaltung von Konnektoren, Einstellungen und Zertifikaten. Im sich als Administrator anzumaldan varumendan Sie bitte das währand dar Installation das Clientmodule definierte		
na anch ana Administration an donaindeis. Yei wenden die onte dae wannend der instandulon des chentinodes denner te Seswort.	Anmelden	
Wir freuen uns, dass Sie Teil unserer KIM-Gemeinschaft sind.		

Klicken Sie bei "Login KIM Benutzer" auf >>Anmelden<< ③.

Hier können Sie sich mit einem I	bestehenden KIM-Account anmelden.
KIM Mail-Adresse*	î
@dampsoft.	kim.telematik
- Passwort*	
	8
Variation	)
k (Default)	
— Mandant-ID* ————	Arbeitsplatz-ID*
12.02.040.000.020	0.004
- Clientsystem-ID*	User-ID
dampsoftdswinplus	123456
- Auswahl der Karte*	
Zahnarztpraxis	i helizikegi seartti t.t

Geben Sie im Bereich ④ die KIM-Mail-Adresse und das Passwort ein.

**Tipp:** Ihre KIM-Mail-Adresse und das Passwort sind im DS-Win unter "Einstellungen/e-health/KIM" hinterlegt. Klicken Sie auf >>Bearbeiten<<. Um das Passwort einzublenden, setzen Sie die Auswahl bei "anzeigen".

Wählen Sie die SMC-B-Karte aus der Auswahlliste (5) aus. Die SMC-B Karte wird in der Auswahl mit dem Symbol "H" dargestellt. Wenn Ihr KIM-Konto über den HBA registriert ist, wählen Sie den HBA.

Klicken Sie auf >>Login<< 6.

Wechseln Sie in den Reiter "Account deregistrieren" 🧿.

Account Details		
- Account deregistrieren	7	
Telematik-ID übertragen	Deregistrierung von	
VZD Suche	@dampsoft.kim.telematik	
	Das Deregistrieren eines KIM-Accounts hat zur Folge, dass über das Konto keine Nalis mehr gesendet oder empfangen werden können. Sie können noch mindestens 30 Tage lang auf die Nachrichte Postfachz zugreifen. Danach wird das Postfach und alle enthalteren Nalis permanent gelöcht.	n des
	Sofem die Deregistrierung unbeablichtigt war. Abreen Sie diese in einem Zeitzaum von mindestens 30 Tapen nach der Deregistrierung im Olentmodul röckglangig machen.	
	8 Ja, have a gdamport kim telematik soll deregistriert werden	
	Abbrechen	ren

Setzen Sie die Auswahl bei ⑧.

Klicken Sie auf >>Deregistrieren<< (9).

## 1.6. Übertragung der Telematik-ID beim Tausch der SMC-B

#### **Hinweis**!

Dieser Abschnitt ist ausschließlich erforderlich, wenn aufgrund einer geänderten Praxisstruktur eine neue SMC-B ausgestellt wird. Bei einer Folgekarte ist die Übertragung der Telematik-ID nicht notwendig. Beachten Sie, dass in Ausnahmefällen anstelle einer Folgekarte eine SMC-B mit neuer Telematik-ID versendet wird. Halten Sie in diesem Fall Rücksprache mit dem Absender der Karte.

Stellen Sie sicher, dass die alte und die neue SMC-B Karte im Kartenterminal gesteckt sind.

Folgen Sie dem Pfad "Einstellungen/e-health/KIM".

Wechseln Sie in den Reiter "RISE KIM-Client-Modul" ①.

Seite 14/23

ISE KIM-Client an dieser Station: Vers	ion 2.0 oder hoher zur Unterstutzung vo	n KIM 1.5 gultig ab 01.07.2024	RISE KIM-Client-Modul installieren
RISE KIM-Client-Modul öffnen	2		Neue KIM-Adresse registrieren
Admin-Passwort:	01		

Klicken Sie auf >>RISE KIM-Client-Modul öffnen<< (2).

Das RISE KIM-Client-Modul wird im Browser geöffnet.

**Tipp:** Wenn Sie im Browser eine Meldung erhalten, dass die Website nicht vertrauenswürdig ist, klicken Sie auf >>Erweitert...<< und >>Risiko akzeptieren und fortfahren<<. Die Bedienoberfläche wird ausschließlich lokal aufgerufen.

😫 Registrierung KIM Benutzer		
Um neue KIM Benutzer erstmalig zu registrieren, klicken Sie bitte auf den Link. Für den Registrierungsprozess benötigen Sie die initialen Registrierungsdaten ihres KIM-Anbieters und Ihre Smartcard.	Registrieren	
e Login KIM Benutzer		
Wenn Sie bereits registrierter KiM Benutzer sind, können Sie sich mit diesem Link für ihren Account anmelden. Nach erfolgter Anmeldung stehen ihnen Funktionen zur Verwaltung des KIM-Accounts zur Verfügung.	Anmelden	
🕏 Login Administrator		
Als Administrator haben Sie spezielle Zugriffsrechte zur Verwaltung von Konnektoren, Einstellungen und Zertifikaten.		
um sich als Administrator anzumeiden, verwenden sie ditte das wahrend der installation des Lientmoduls dennierte Passwort.	Anmelden	
Wir frauen und der Sia Tall underer KIM Gemainschof	teind	

Klicken Sie bei "Login KIM Benutzer" auf >>Anmelden<< ③.

Seite 15/23

The Romen die Sterrink enemit	Seatementen Kill-Account ani	inchuch.
KIM Mail-Adresse*		
KIM Mail-Adresse		
Passwort*		<b>—</b> K
		2
Konnektor*		
Mandant-ID*	Arbeitsplatz-ID*	
DTS-Oldenburg	G1829	
Clientsystem-ID*	User-ID	
dampsoftdswinplus	123456	
Auswahl der Karte*		
		· · / I
		\

Geben Sie im Bereich ④ die KIM-Mail-Adresse und das Passwort ein.

**Tipp:** Ihre KIM-Mail-Adresse und das Passwort sind im DS-Win unter "Einstellungen/e-health/KIM" hinterlegt. Klicken Sie auf >>Bearbeiten<<. Um das Passwort einzublenden, setzen Sie die Auswahl bei "anzeigen".

Wählen Sie die SMC-B-Karte aus der Auswahlliste (5) aus. Die SMC-B Karte wird in der Auswahl mit dem Symbol "H" dargestellt. Wenn Ihr KIM-Konto über den HBA registriert ist, wählen Sie den HBA.

Klicken Sie auf >>Login<< 6.

	0	0	0
	Obertragung starten	Neue Karte auswählen	Karte freischaften
ccount Details ccount deregistrieren	KIM-Account zu neu	ler Telematik-ID übertragen	
elematik-ID übertragen	7 folgend beschriebenen Schritten kann er aktuell mit dem KIM-Account verknüpt	Lung der Tetermätik-ID ? die Übertragung eines KIM-Accounts zu einer anderen Telematik-ID vorgenommen werden: fene Telematik-ID/Smartcad, muss ein Einmal/Passwort/One-Time-Password (OTP) generiert w	erden.
	Sie benötigen daher für die Übertragung sowohl di Aktive Karte	e bestehende Smartcard als such die neue Smartcard mit der neuen Telematik-ID.	
	Kartenbesitzerin ICCSN Kartenbesitzerin ICCSN Kartentyp	Zahnarztorada junai na	
	Abrauruatum	20.10.2028	✓ Mehr anzeigen

Wechseln Sie in den Reiter "Telematik-ID übertragen" 🧿.

Klicken Sie auf >>Übertragung starten<< (8).

Geben Sie bei Aufforderung die PIN der entsprechenden Karte ein.

eite 16/23

	0	3	0
count Datalla	Übertragung starten	Neue Karte auswählen	Karte freischalten
count deregistrieren	Wählen Sie nachfolgend die neu mit dem KIM-Accor	unt zu verknüpfende Smartcard aus. Das Einmal-Passwort wurde bereits automatisch generiert.	
lematik-ID übertragen	Konnektor*		
u oourio	Mandans (5* International Control of Contro	Atelians0*	)
	Neue Karte	Ŭ	Auswählen

Wählen Sie die neue SMC-B 🧿 aus.

Klicken Sie auf >>Auswählen<< 💷.

Folgen Sie den Anweisungen.

Wenn die Telematik-ID erfolgreich übertragen wurde, können Sie die alte SMC-B-Karte aus dem Kartenterminal entfernen.

# 2. Troubleshoot für Techniker

## 2.1. Manuelle Einrichtung des RISE KIM-Client-Moduls

Um das RISE KIM-Client-Modul manuell einzurichten, folgen Sie dem Pfad "Einstellungen/e-health/KIM".

Wechseln Sie in den Reiter "RISE KIM-Client-Modul" ①.

TOL KIM-Olient an dieser Station.	orgion 211 oder bober zur Unterstut	zung von KIM 1.5 gültig	ab 01 07 2024	DIOE KIN OF	Constant Constant
		izing von Kim 1.5 gulug	ab 01.07.2024	RISE KIM-Client-Modu	Installieren
RISE KIM-Client-Modul öffnen	2			Neue KIM-Adresse re	egistrieren
Webinterface-Port: 9443					
Admin-Passwort:					
					uloituna

Klicken Sie auf >>RISE KIM-Client-Modul öffnen<< 2.

Das RISE KIM-Client-Modul wird im Browser geöffnet.

**Tipp:** Wenn Sie im Browser eine Meldung erhalten, dass die Website nicht vertrauenswürdig ist, klicken Sie auf >>Erweitert...<< und >>Risiko akzeptieren und fortfahren<<. Die Bedienoberfläche wird ausschließlich lokal aufgerufen.

🛸 Registrierung KIM Benutzer		
Um neue KIM Benutzer erstmalig zu registrieren, kilcken Sie bitte auf den Link. Für den Registrierungsprozess benötigen Sie die initialen Registrierungsdaten Ihres KIM-Anbieters und Ihre Smartcard.	Registrieren	
O Login KIM Benutzer		
Wenn Sie bereits registrierter KIM Benutzer sind, können Sie sich mit diesem Link für Ihren Account anmelden. Nach erfolgter Anmeldung stehen Ihnen Funktionen zur Verwältung des KIM-Accounts zur Verfügung.	Anmelden	
🕏 Login Administrator		
Als Administrator haben Sie spezielle Zugriffsrechte zur Verwaltung von Konnektoren, Einstellungen und Zertifikaten.		
om sich als Administrator anzumeiden, verwenden sie bitte das wahrend der instalasion des clientmoduls derinierte Passwort.	Anmelden	
Wir freuen uns, dass Sie Teil unserer KIM-Gemein	ischaft sind.	

Klicken Sie bei "Login Administrator" auf >>Anmelden<< ③.

Hier können Si	e sich mit dem Administra	tor anmelden.	
Passwort*			
			6
Login			

Geben Sie das Passwort ④ ein.

**Tipp:** Das Passwort können Sie im DS-Win unter "Einstellungen/e-health/KIM" im Reiter "RISE KIM-Client-Modul" einsehen.

Konnektorverwaltung	Generelle Einstelle	ungen + Hinzufügen	5			
<ul> <li>Einstellungen</li> <li>Verbindungsstatus</li> </ul>	Q.				Erweitert	e Suche Q. Suchen
) Information	Konnektor-ID	Hostname	Mandant-ID	Arbeitsplatz-ID	Clientsystem-ID	Status
				Treffer pro	Seite 25 💌 Seite 1 von 1	c c > >i

Klicken Sie auf >>Hinzufügen<< (5).

	6
	< 7
usgewählt	
	•
	-
- Arbeitsplatz-ID*	
а	
	c
- User-ID	
	usgewählt – Arbeitsplatz-ID* – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Geben Sie bei "Konnektor-ID" 6 "k" ein.

# 2. Troubleshoot für Techniker

Geben Sie bei "Hostname" 7 die IP-Adresse des Konnektors ein.

Klicken Sie auf >>Vom Konnektor laden<< (8). Das Zertifikat des Konnektors wird automatisch geladen.

Geben Sie bei "Aufrufkontext" 🥑 alle Daten ein, die im Konnektor angelegt wurden:

- Mandant-ID
- Clientsystem-ID
- Arbeitsplatz-ID
- Im Feld "User-ID" können Sie "123456" eingeben.

Klicken Sie auf >>Anlegen<< 💷.

Die Übersicht im Reiter "Konnektorverwaltung" wird wie folgt angezeigt:

🚡 Konnektorverwaltung	Cenerelle Einste	llungen + Hinzufügen				k	. •
Einstellungen	Suche Q					Erweiterte Suche	ichen
i) Information	Konnektor-ID	Hostname	Mandant-ID	Arbeitsplatz-ID	Clientsystem-ID	Status	
	k	192.168 in the	175-DBullar	10124	dampsoftdswinplus	AKTIV	~
				Treff	ter pro Seite 25 👻 Seite 1 von	1 10 0 5	Di

#### TLS-Clientzertifikat hinzufügen

Wenn eine TLS-Pflicht im Konnektor eingerichtet ist, fügen Sie das TLS-Clientzertifikat hinzu.

Klicken Sie dazu auf die Menüpunkte 💷 und wählen Sie "TLS Einstellungen" aus.

Wenn Ihnen kein TLS-Zertifikat und Passwort vorliegen, wenden Sie sich an Ihren Konnektor-Anbieter.

LS-Client-Au	Ithentifizierung			
Zertifikats-b	oasiert	1 siert	Keine	
Benutzername		Passwort	0	
Abweiche	ende LDAP Einstel	lungen verwenden		
Auswahl TLS	Clientzertifikat	(PKCS#12 Form	uat)	I
Auswahl TLS	Clientzertifikat dampsoftd:	(PKCS#12 Form	aat)	
Auswahl TLS	Clientzertifikat dampsoftd:	(PKCS#12 Form swinplus.p12	nat) 1	2
Auswahl TLS Filename	Clientzertifikat dampsoftd:	(PKCS#12 Form	at) 1 ح ی	2

# 2. Troubleshoot für Techniker

Klicken Sie auf >>Zertifikats-basiert<< ①.

Laden Sie die Zertifikatsdatei hoch, indem Sie bei "Auswahl TLS Clientzertifikat (PKCS#12 Format)" auf den Upload-Pfeil ② klicken und die Datei auswählen.

Fügen Sie das Passwort der Zertifikatsdatei ③ ein. **Tipp:** In der Regel befinden sich das Passwort und das Zertifikat im selben Verzeichnis.

Klicken Sie auf >>Speichern<< ④.

Abschließend können Sie einen Verbindungstest im RISE KIM-Client-Modul durchführen.

## 2.2. Verbindungstest im KIM-Client-Modul

Folgen Sie dem Pfad "Einstellungen/e-health/KIM".

Wechseln Sie in den Reiter "RISE KIM-Client-Modul" ①.

ISE KIM-Client an c	lieser Station: Version 2.0	oder höher zur Unterstützu	ing von KIM 1.5 gültig	ab 01.07.2024	RISE KIM-Client-M	lodul installieren
RISE KIM-Client	-Modul öffnen	2			Neue KIM-Adres	se registrieren
Webinterface-Port:	9443					
Admin-Passwort:	******	01				

Klicken Sie auf >>RISE KIM-Client-Modul öffnen<< 2.

Das RISE KIM-Client-Modul wird im Browser geöffnet.

**Tipp:** Wenn Sie im Browser eine Meldung erhalten, dass die Website nicht vertrauenswürdig ist, klicken Sie auf >>Erweitert...<< und >>Risiko akzeptieren und fortfahren<<. Die Bedienoberfläche wird ausschließlich lokal aufgerufen.

Hier können S	ie sich mit dem Administ	rator anmelden.	
Passwort*			
			Q
Login			

Geben Sie das Passwort ③ ein.

**Tipp:** Das Passwort können Sie im DS-Win unter "Einstellungen/e-health/KIM" im Reiter "RISE KIM-Client-Modul" einsehen.

Konnektorverwaltung	Verbindungstest prüft die Verbindung zum Konn grünen Icon dargestellt. Im Fehlerfall erfolgt die D	ektor, zum Fachdienst und zum zentralen Verzeich Iarstellung mit einem roten Icon, die Konfiguration o	nisdienst (VZD). Wenn alle Verbindungen erfolgreic lieser Verbindung ist zu prüfen.	h getestet werden konnten, wird dies
Einstellungen	0			
Verbindungsstatus	< 4			<b>—</b>
Information				Fachdienst
	Clientsystem		Konnektor	Gatern De her de Donaber Hres Fantdienstes here de Gonalen Hrer KIFL-Adresse en: Mais Donaline* rise-til.kim.telematik It.al Gientzentifikat
			TLS Serverzentifiket	₩ ₩ VZD
	5 Zurliekeetzen			Tost staten

Wechseln Sie in den Reiter "Verbindungsstatus" ④.

Klicken Sie auf >>Test starten<< 5.

#### Hinweis!

Bei der Ersteinrichtung des "RISE KIM-Client-Moduls" wird ein Fehler-Symbol <sup>6</sup> bei "Fachdienst" angezeigt, da das Fachdienst-Zertifikat erst mit dem ersten Empfang einer KIM-Nachricht automatisch heruntergeladen wird.

Wenn Sie den Test nach einem Sendevorgang wiederholen, wird ein grünes Häkchen 6 angezeigt.

# 2. Troubleshoot für Techniker

## 2.3. Bestellung einer Dampsoft KIM-Adresse im Webshop

Um eine neue Dampsoft KIM-Adresse zu bestellen, rufen Sie den <u>Webshop</u> von Dampsoft auf.



Fahren Sie mit dem Mauszeiger über "Anmeldung" ①.

Wenn Sie noch nicht registriert sind oder Ihr Passwort vergessen haben, wählen Sie im Bereich ② den Menüpunkt aus und folgen Sie den Anweisungen.

Wenn Sie registriert sind, geben Sie im Bereich ③ Ihre Zugangsdaten ein und klicken Sie auf >>Anmelden<<.

M. DAMPSOFT			Unification Con-	Produktübersicht	FAQ	Kontakt
	Produ	uktübersicht				
Hategorien Da-Min-Erweiterungen e.commed Hardwale e.beau Hardwale Produktsuche	KIM 1.5	5		Sortierung: Artik	elnummer abst	eigend v

Wechseln Sie in den Bereich "KIM" ④.

Wählen Sie "KIM 1.5" (5) aus.

Seite 23/23

TELEMATIK MM Markan and and and	KIM 1.5 Artikel-Nr. A00600 22g1. 22g1. Wutzungsentgelt pro Monat 22g1. 19 % USt.	İ
THE DESIGN OF TH	Mit KIM von Dampsoft können Sie innerhalb der Telematikinfrastruktur sicher kommunizieren und Daten austauschen. - 1 + In den Warenkorb 6	l
AMARCON D	Produktdetails	U
	Kaufbedingungen	
	Anleitungen und Links	

Die Kosten werden angezeigt.

Klicken Sie auf >>In den Warenkorb<< 6.

Es öffnet sich ein neues Fenster. Klicken Sie auf >>Zum Warenkorb<<.

Artikeidez	erchnung
KIM 1.5	
Adresse:	<b>&lt;</b>
[Adresse]@damp	soft.kim.telematik
Gewünschter Vertragsstart:	01.03.25

Geben Sie in das Eingabefeld 🗇 Ihre Wunschadresse an.

Tipp: Sie müssen ausschließlich den Benutzernamenteil der Adresse vor "@dampsoft.kim.telematik" eingeben.

Klicken Sie auf >>Weiter zur Kasse<<.

Wählen Sie die Zahlungsart aus und beenden Sie den Bestellvorgang.

Sie erhalten eine Bestätigungsmail mit den Daten, die für die Registrierung im Dampsoft-Programm notwendig sind.

Tipp: Sie finden die Daten zusätzlich im Webshop unter "Mein Konto/KIM Adressen".

**DAMPSOFT** GmbH Vogelsang 1 / 24351 Damp